

バッテリーの 増設が可能な 200V UPS !



BU5002R



BU3002R/BU3002RH

200V仕様

UL1778 認証品

正弦波出力 (バックアップ時)

UPS本体 3年保証

バッテリー 3年間無償提供

オンサイト保守サービスパック
無償保証期間延長サービスパック
(オンサイト保守サービスパックBU3002RH除く)

BU5002R

メーカー希望小売価格 ¥1,380,720 (税抜価格¥1,255,200)

定格入力電圧 Ac200 ~240V	出力容量 5000VA 4500W	出力コンセント数 2 端子台	バックアップ時間 5分	バッテリー交換可 ホット スワップ	自動シャット ダウンソフト 無償ダウンロード	RS-232C	接点信号 ネットワーク	長寿命バッテリー 5年	バッテリー 増設可能	非家庭用 コンセント型
--------------------------	-------------------------	----------------------	----------------	-------------------------	------------------------------	---------	----------------	----------------	---------------	----------------

BU3002R コンセントタイプ

メーカー希望小売価格 ¥680,570 (税抜価格¥618,700)

定格入力電圧 Ac200 ~240V	出力容量 3000VA 2700W	出力コンセント数 10	バックアップ時間 4.5分	バッテリー交換可 ホット スワップ	自動シャット ダウンソフト 無償ダウンロード	RS-232C	接点信号 ネットワーク	長寿命バッテリー 5年	バッテリー 増設可能	非家庭用 コンセント型
--------------------------	-------------------------	----------------	------------------	-------------------------	------------------------------	---------	----------------	----------------	---------------	----------------

BU3002RH 端子台タイプ

メーカー希望小売価格 ¥728,640 (税抜価格¥662,400)

定格入力電圧 Ac200 ~240V	出力容量 3000VA 2700W	出力コンセント数 端子台	バックアップ時間 4.5分	バッテリー交換可 ホット スワップ	自動シャット ダウンソフト 無償ダウンロード	RS-232C	接点信号 ネットワーク	長寿命バッテリー 5年	バッテリー 増設可能	端子台型 AC入力
--------------------------	-------------------------	-----------------	------------------	-------------------------	------------------------------	---------	----------------	----------------	---------------	--------------

●ネットワークは別売オプションにより対応可能

特長

■ バッテリーの増設が可能

増設用のバッテリーユニットを3台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。

■ 3000VAはコンセントタイプと端子台タイプの2種類を用意

出力コンセント形状がコンセントと端子台の2種類を用意しているため、用途に合わせてお選びいただけます。

■ 6種類の電源電圧に対応*

出力電圧200V/208V/220V/230V/240V/100Vに対応しているため、幅広い用途に使用できます。

■ 高い出力力率

出力力率が高いので、高容量の機器を接続できます。

■ 出力コンセント制御機能 (BU3002R)

UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。

■ 「無停止バイパス機能」標準装備*

制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。

* バイパス動作時は入力電圧をそのまま出力するため、100V出力設定の場合は、接続機器を保護するために出力が停止します。

バックアップ時間の目安

単位：分

負荷(W)	500	700	900	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
BU5002R	76	54	42	37	24	17	12.8	10.4	8.3	6.6	5
BU5002R + 増設バッテリー1台	363	241	177	156	95	67	51	40	33	28	24
BU5002R + 増設バッテリー2台	621	413	305	268	164	116	88	71	59	50	43
BU5002R + 増設バッテリー3台	1198	755	535	463	265	178	131	102	84	74	66

負荷(W)	500	700	900	1000	1500	2000	2500	2700
BU3002R/BU3002RH	37	26	20	17	10.6	6.6	4.7	4.5
BU3002R/BU3002RH + 増設バッテリー1台	137	94	71	63	40	29	21	19
BU3002R/BU3002RH + 増設バッテリー2台	247	169	127	113	72	52	38	34
BU3002R/BU3002RH + 増設バッテリー3台	352	244	186	166	107	78	58	53

